



Technische Daten Philips LED Röhre 120cm | 3000K 14W - Master HO

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|------------------------------------|
| Artikelnummer | 229311 |
| EAN | 8718696687529 |
| Marke | Philips |
| Herstellername | MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8 |
| Menge in der Originalverpackung | 10 |
| Budgetlight All-in Garantie | 5 Jahre |
| Energieeffizienzklasse alt | A++ |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 60000 |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|---------------|
| Technologie | LED |
| Ersetzt (Watt) | 36 |
| Watt | 14 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Sockel | G13 |
| Drehbar | Nein |
| Farbcode | 830 Warmweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |

| | |
|------------------------------|--------------|
| Lichtstrom (Lumen) | 2000 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 142.9 |
| Produkttyp | LED T8 Röhre |
| Sensortyp | Kein Sensor |

Produktinformationen

| | |
|-------------------------|-------------------|
| EOC8 | 68752900 |
| Inklusive LED Starter | Nein |
| Vorschaltgerät benötigt | Ja |
| Vorschaltgerät | Elektronisch (HF) |
| LED Tube Output | High Output |
| Gehäuse | Plastik |
| Product Serie | Master |

Masse

| | |
|------------------|-------|
| Länge | 120cm |
| Länge (mm) | 1200 |
| Durchmesser (mm) | 25.5 |

Warum BudgetLight?

-  die **besten Preise**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache Retour**
-  **effiziente LEDs**

