



**Caractéristiques Ledvance Tube LED T8 EM Value Conventional (EM), Mains (AC) Standard Output 15W 1620lm - 830 Blanc Chaud | 120cm - Remplacement 36W**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                         | 254922                            |
| EAN                          | 4099854434600                     |
| Marque                       | Ledvance                          |
| Nom du fabricant             | LEDTUBE T8 EM V 1200 15W 830 LEDV |
| Quantité recommandée         | 1                                 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                             |
| Étiquette énergétique        | F                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                             |
| Tension (V)                  | 220-240                           |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED              |
| Substitut (Watt)                  | 36               |
| Puissance (W)                     | 15               |
| Dimmable                          | Non              |
| Culot                             | G13              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Options de couleur          | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1620             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 108              |
| Facteur de puissance        | >0.90            |
| Référence Article           | Tube LED T8      |
| Type de capteur             | Pas de détecteur |

## Information produit

|                    |   |
|--------------------|---|
| Starter LED inclus | Oui   |
| Ballast            | Conventionnel (EM - avec starter), Mains (AC - branchement direct 230V) |
| LED Tube Output    | Standard Output   |
| Finition ampoule   | Dépolie   |
| Logement           | Glass   |

## Dimensions

|               |       |
|---------------|-------|
| Longueur      | 120cm |
| Longueur (mm) | 1213  |
| Diamètre (mm) | 27    |
| Forme exacte  | T8    |

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

